

解決多組直流電源的新利器

AP12 具可同時供給 12 組直流電的智慧型電源供應模組，當 1 組直流電輸入，可提供 12 組直流電源輸出分配，同時具有短路超載保護及異常指示功能。

AP8 可同時提供 8 組直流電的供應及對應 8 組 4-20mA 訊號輸出的電源供應模組，具有短路超載保護及異常指示功能。

[特 色]

AP 12

- 可避免電源供應器不安全之壓接配線
- 具有超載及短路的保護(使用技術為溫度保險絲)
- 當短路或超載時自動跳脫，並亮起紅燈指示，簡化查修步驟；當異常狀態結束，可自動供電，不需換保險絲

AP 8

- 可供兩線、三線、四線式感測器電源
- 可供各式光電開關
- 具有保護及異常指示
- 同時輸出 4-20 mA 訊號給下一階段，如 AI 模組、PLC、DCS 等

AP12




AP8

[規 格]

型號		AP 8	AP12
電源		DC 0-45V 可選擇 110 與 220VAC	
過載電 流		≤8 安培	≤20 安培
可適用瓦數		≤360W	≤900W
環 境	操 作 溫 度	0-105°C	
	操 作 溼 度	≤85%RH	
溫度電阻連續工作壽命		10,000 小時	
LED 正常使用壽命		20,000 小時	
溫 度 保 險 絲 反 應 速 度		≤1.5 秒	
短路回復後多久可 正常供電		≤500ms	
產 品 尺 寸 (mm)		130 x 88 x 45 (W x H x D)	85 x 88 x 45 (W x H x D)
產 品 重 量		0.14Kg	0.11Kg
安 裝 方 式		鋁軌式 Din rail	
保 固		2 年	

[配線圖]

AP8



AP12

